

SemafoonWinkel.nl

UPDATE 24-05-2019

SCANFUNCTIE:

ZET DE PORTOFOON MET DE DRAAIKNOP AAN.

DRUK OP BOVENSTE KLEINE TOETS (ZWARTE) OP DE LINKER ZIJKANT. DIT STOPT / START HET SCANNEN.

1) Laat hem eerst analoog scannen op de object kanalen zone.

Hoort U gesproken woord: oke.

2) Hoort U digitale toontjes: oke, maar zet hem in de digitale zone.

Dan hoort U wel gesproken woord.

Ieder voertuig heeft zijn eigen kanaal. Grofweg: kanaal 1 t/m 9 TS. Kanaal 10 t/m 16: GWT, HW, HV, DP, WVD etc.

DIGITAAL / ANALOOG:

ER ZIJN ZONES INGERICHT. BRANDWEER DIGITAAL DMR, BRW ANALOOG, PMR.

PMR = PUBLIC MOBILE RADIO (DE LEGALE SPEELGOED PORTO'S).

BRW ANALOOG OMDAT SOMMIGE KORPSEN TIJDELIJK TERUG GAAN NAAR ANALOOG.

DMR DIGITAAL GAAT HEEL NEDERLAND OP OVER DIT JAAR.

INDIEN U NIET WEET OF MEN ANALOOG OF DIGITAAL ZIT:

ANALOOG SCANNEN => HOORT U DIGITALE PIEPGELUIDEN => OMSCHAKELEN NAAR ZONE DIGITAAL.

ZEND FUNCTIE:

IS UITGESCHAKELD.

HET KAN NOOIT DE BEDOELING ZIJN, DAT U OP BRANDWEER KANALEN GAAT ZENDEN.

MONITOR STAND:

DRUK ORANJE TOETS IN, U KRIJGT RUIS IN ANALOGE MODE.

ZONE WISSELEN:

DRUK 1X GROENE TOETS => MENU VERSCHIJNT. SCROLL MET PIJL OMLAAG TOETS NAAR => ZONE.

BEVESTIG MET 1X GROENE TOETS. SCROLL MET PIJL OMLAAG TOETS NAAR DIGITAAL/ANALOOG OF PMR (WAT U WILT). BEVESTIG MET 1X GROENE TOETS.

OF DRUK OP DE BLAUWE TOETS OP DE LINKER ZIJKANT. DIT START HET ZONE KIES MENU.

TEKST / FREQUENTIE MODE:

DRUK OP PIJL RECHTS OM TE WISSELEN VAN TEKST NAAR FREQUENTIE MODE (BIJV. 437.XXXX).

F

www.SemafoonWinkel.nl

info@semafoonwinkel.nl

**U
E
N
T
I
E**

**M
O
D**