

SemafoonWinkel.nl

Frequenties:

ASTRID BELGIE 169.6250 / 2400 Baud

P2000 NEDERLAND 169.6500 / 1600 Baud

KPN NAT3 NEDERLAND 172.4500 / 1200 Baud

Scanner instellen:

Antenne erop zetten.

Adapter in stopcontact / Stekker in zij of achterkant scanner.

Aanzetten.

Programmeren:

MANUAL (INDIEN AANWEZIG)

PRG OF PROG

FREQUENTIE INTYPEN

E OF ENTER

Testen:

Squelch helemaal naar links of rechts draaien.

Volume in midden.

Kijk of er geluid uitkomt, er moet een datariedel tussen de ruis door te horen zijn.

Laat de scanner niet scannen, laat hem op de vaste frequentie staan.

Indien dit werkt, kunt U de modem aansluiten, PDW installeren etc.

31-05-2018

www.SemafoonWinkel.nl

info@semafoonwinkel.nl