



RADIOODDITY

SCANFUNCTIE:

ZET DE PORTOFOON MET DE DRAAIKNOP AAN.

DRUK OP ÉÉN VAN DE KLEINE TOETSEN (ZWARTE OF BLAUWE) OP DE LINKER ZIJKANT.

DIT STOPT / START HET SCANNEN.

DIGITAAL / ANALOOG:

ER ZIJN 3 ZONES INGERICHT. BRANDWEER DIGITAAL DMR, BRW ANALOOG, PMR.

PMR = PUBLIC MOBILE RADIO (DE LEGALE SPEELGOED PORTO'S).

BRW ANALOOG OMDAT SOMMIGE KORPSSEN TIJDELIJK TERUG GAAN NAAR ANALOOG.

DMR DIGITAAL GAAT HEEL NEDERLAND OP OVER DIT JAAR.

INDIEN U NIET WEET OF MEN ANALOOG OF DIGITAAL ZIT:

ANALOOG SCANNEN => HOORT U DIGITALE PIEPGELUIDEN => OMSCHAKELEN NAAR ZONE DIGITAAL.

ZEND FUNCTIE:

IS UITGESCHAKELD OP BRANDWEER KANALEN.

HET KAN NOOIT DE BEDOELING ZIJN, DAT U OP BRANDWEER KANALEN GAAT ZENDEN.

LAAG / HOOG VERMOGEN:

DRUK ORANJE TOETS IN, ER KOMT L OF H IN DISPLAY TE STAAN => LAAG OF HOOG ZEND

VERMOGEN. U KUNT ALLEEN OP PMR ZENDEN.

ZONE WISSELEN:

DRUK 1X GROENE TOETS => MENU VERSCHIJNT.

SCROLL MET PIJL OMLAAG TOETS NAAR => ZONE.

BEVESTIG MET 1X GROENE TOETS.

SCROLL MET PIJL OMLAAG TOETS NAAR DIGITAAL/ANALOOG OF PMR (WAT U WILT).

BEVESTIG MET 1X GROENE TOETS.

TEKST / FREQUENTIE MODE:

DRUK OP PIJL RECHTS OM TE WISSELEN VAN TEKST NAAR FREQUENTIE MODE (BIJV. 437.XXXX).

FREQUENTIE MODE HEEFT U NIET NODIG. ADVIES IS OM DIT NIET TE GEBRUIKEN.